

EELA AUDIO EA804 RIAA VOORVERSTERKER; GEBRUIKSAANWIJZING

WERKINGSPRINCIPE:

De **EA804** wordt gebruikt als interface tussen consumer- of HiFi draaitafels en professionele studio apparatuur. De **EA804** zorgt voor aanpassing van signaal niveaus en impedanties. Door middel van een **RIAA**-correctie filter worden de frequentie curves van de platen aangepast.

AANSLUITINGEN:

De uitgangen zijn uitgevoerd op **XLR** en zijn standaard a-symmetrisch (optioneel trafo-symmetrisch). De pin aansluitingen staan elders in deze manual getekend. De ingangen zijn uitgevoerd op **CINCH**- of **TULP**connectors.

De uitgang van Uw consumer- of HiFi apparaat wordt aangesloten op de **CINCH**-ingangen en de **XLR**-uitgangen van de **EA804** worden aangesloten op **LINE**-ingangen van Uw systeem. De aarde draad van de draaitafel moet aangesloten worden op het chassis van de **EA804** (de stekkerbus op de achterzijde).

AFREGELING:

De versterking van de **EA804** kan m.b.v. de trimpots op het front ingesteld worden (evt. met een kleine schroevendraaier). Sluit hiertoe een draaitafel met een referentie signaal (bv. een test- of gewone plaat) aan op de ingangen van de **EA804** en laat het apparaat spelen. Draai nu de trimpots zover omhoog tot het uitgangs niveau bereikt is wat Uw systeem nodig heeft.

De **EA804** is nu klaar voor gebruik.

ACCESSOIRES:

Voor de **EA800**-serie zijn twee 19" rekmontage setjes verkrijgbaar; één voor 19" montage van een enkel apparaat (een lege behuizing met 19" oren; code EA800/1) en één voor 19" montage voor twee apparaten naast elkaar (19" oren; code EA800/2).